Kablosuzlink Connect EZ 16 / 32

Seri Sunucu & USB · Teknik özellikler model ve yapılandırmaya göre değerlendirilmelidir.

16 veya 32 seri port, çift Gigabit Ethernet ve çift SFP+ desteğiyle yüksek port yoğunluğu ve yedeklilik gerektiren merkezi sistemler için.

Kablosuzlink Connect EZ 16 / 32 Seri Sunucu Yüksek Port Yoğunluğu, Yedekli Ağ ve Güç Altyapısı

Kablosuzlink Connect EZ 16 ve EZ 32; 16 veya 32 seri cihazı güvenli IP ağına bağlamak için tasarlanmış 1U rack tipi terminal sunuculardır. Standart modeller RS-232, MEI modeller ise port başına yazılımla seçilebilir RS-232/422/485 desteği sunar. Çift Gigabit Ethernet, çift 10G kapasiteli SFP+, isteğe bağlı LTE ve tek/çift güç seçenekleriyle yüksek süreklilik gerektiren merkezi altyapılara yöneliktir.

Kablosuzlink Connect EZ 16 / 32 Ne Zaman Tercih Edilir?

16 veya 32 seri portun aynı rack noktasında toplandığı; ağ, güç ve WAN yedekliliğinin kritik olduğu veri merkezi, endüstriyel tesis, enerji ve merkezi cihaz yönetimi uygulamalarında EZ 16/32 sınıfı öne çıkar.

Yüksek Port Yoğunluğu

16 veya 32 seri cihazı tek 1U platformda toplar.

Çift Ağ Altyapısı

İki adet 10/100/1000 Ethernet portu ve 10 Gb kapasiteli iki SFP+ yuvası; yedekli uplink, farklı ağ segmenti ve fiber bağlantı seçenekleri sağlar.

Çift Güç Seçeneği

Tek AC, çift AC ve çift DC (48 VDC) güç seçenekli varyantlar bulunur; çift besleme, güç arızalarına karşı sürekliliği korur.

LTE Yedek Erişim

Opsiyonel Kablosuzlink CORE LTE modem ve SureLink ile kablolu WAN sorununda hücresel yedek erişim kullanılabilir.

Karışık RS-232 / RS-422 / RS-485 Altyapıları

MEI varyantlarında seri portlar yazılım üzerinden RS-232, RS-422 veya RS-485 olarak seçilebilir. Bu yapı, aynı rack içinde farklı elektriksel seri arayüz kullanan cihazların tek platformda toplanmasını kolaylaştırır.

Standart modeller yalnız RS-232 içindir; bu nedenle sipariş kodu belirlenirken fiziksel seri arayüz ihtiyacı baştan netleştirilmelidir.

Mevcut Seri Uygulamaları Koruyarak IP Ağına Geçiş

Kablosuzlink RealPort

Uzak seri portları işletim sisteminde yerel COM/TTY portu gibi sunar.

TCP / UDP

Uygulama yazılımlarının seri portlara doğrudan IP soketi üzerinden erişmesini sağlar.

Seri Tünelleme

İki seri uç arasındaki haberleşmeyi IP üzerinden noktadan noktaya taşır.

Kurumsal Protokoller

SSH, TLS, RFC-2217, Modbus, SNMP, VPN ve yönlendirme protokolleriyle kurumsal ağlara entegre olabilir.

1U Rack, Servis Kolaylığı ve Merkezi Altyapı

1U Rack

25,5 × 44,5 × 4,445 cm boyutlarında; 19 inç rack kulaklarıyla montaja uygundur.

USB ve MicroSD

İki USB 3.1 Gen 1 portu ve MicroSD yuvası, yerel servis ve veri uygulamalarını destekler.

Sahada Değiştirilebilir Güç

AC ve DC güç kaynakları uygun varyantlarda bakım sırasında değiştirilebilir yapıdadır.

EZ 16 mı, EZ 32 mi?

Özellik	EZ 16	EZ 32
Seri port	16	32
Standart seri arayüz	RS-232	RS-232
MEI seçeneği	RS-232/422/485	RS-232/422/485
Gigabit Ethernet	2	2
SFP+	2 × 10G kapasiteli	2 × 10G kapasiteli
LTE	Opsiyonel	Opsiyonel
Güç	Tek/çift AC veya çift DC	Tek/çift AC veya çift DC
Rack	1U	1U

Sipariş kodları, güç tipi, LTE modülü ve bölgesel aksesuarlar proje öncesinde SKU bazında doğrulanmalıdır.

Kablosuzlink Seri Bağlantı Çözümleri

Kablosuzlink Connect EZ – 5 Temel Avantaj

Kablosuzlink Connect EZ 16 / 32 Hakkında SSS

EZ 16 ve EZ 32 arasındaki temel fark nedir?

Temel fark seri port sayısıdır: EZ 16, 16 port; EZ 32 ise 32 port sunar. Ağ, yönetim ve yedeklilik mimarileri büyük ölçüde aynıdır.

RS-485 cihazlar bağlanabilir mi?

Evet, MEI modellerde her seri port RS-232, RS-422 veya RS-485 olarak yazılımla seçilebilir.

Çift güç kaynağı var mı?

Hem EZ 16 hem EZ 32 için tek AC, çift AC ve çift DC (48 VDC) güç seçenekli sipariş kodları bulunur.

Fiber uplink kullanılabilir mi?

Evet. EZ 16/32 ailesinde iki adet 10 Gb kapasiteli SFP+ yuvası bulunur.

LTE yedek bağlantı kullanılabilir mi?

Uygun Kablosuzlink CORE LTE modülüyle hücresel bağlantı ve SureLink tabanlı failover senaryoları uygulanabilir.

Kablosuzlink Seri Bağlantı Mimarisi

Port sayısı, RS-232/422/485, çift güç, SFP+, LTE ve rack mimarisini birlikte değerlendirerek doğru sipariş kodunu seçebiliriz.